



SERVIRENT®



Cod. Artículo: SR-00R



BOSCH

Rectificadora GGS 28 LCE

DESCRIPCIÓN PRINCIPAL

- Potente motor de 650 W con limitación de la corriente de arranque para un manejo perfecto en las aplicaciones más exigentes.
- Parte frontal “cuello” extendida: facilita el acceso a los lugares más difíciles.
- Nuevo sistema de fijación, más robusto y con mayor profundidad: perfecto encastre y mayor durabilidad.



HEAVY
DUTY



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	GGG 28 LCE
Potencia	650 W
N° de revoluciones (s/carga)	10.000 - 28.000 rpm
Diámetro de las pinzas	1/4" a 5/16" - 6 a 8 mm
Puntas montadas	50 mm
Nivel de presión sonora	77 dB(A)
Nivel de potencia acústica	88 dB(A)
Nivel total de vibraciones ah Amolado de superficies (desbaste con muelas de 25 mm de diámetro)	6 m/s ²
Nivel total de vibraciones ah Amolado de superficies (desbaste con muelas de 50 mm de diámetro)	14 m/s ²
Peso	1,6 kg